

Konfiguration FRITZ!Box

Verschiedene Modelle der FRITZ!Box wurden erfolgreich am VoIP-Anschluss von autphone getestet. Dazu gehören Cable-, LTE- und VDSL/DSL-Modelle. Aufgrund der Menge an Modellen werden diese nicht aufgelistet. Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, die notwendigen Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen.

1. Um sich auf Ihrem Router einzuloggen, tippen Sie **http://fritz.box** oder **http://192.168.178.1** in die Adressliste Ihres Browsers ein.
2. Navigieren Sie nun zum Menüpunkt „Telefonie“ und wählen „Eigene Rufnummer“ aus.
3. Um die Rufnummer zu konfigurieren, drücken Sie anschließend auf „Neue Rufnummer“. Zugangsdaten finden Sie im Admincenter von autphone.
4. Sind alle Daten korrekt eingetragen drücken Sie auf „Weiter“.

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text" value="085453089989"/>	<input type="text" value="085453089989"/>

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	<input type="text"/>
Kennwort	<input type="text"/>
Registrar	<input type="text" value="sip.autphone.com:55060"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung:

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

5. Nach erfolgreicher Prüfung der Zugangsdaten wird sich die FRITZ!Box registrieren.
6. Der Anschluss steht nun zur Verfügung.

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	085453089989
Benutzername	
Registrar	sip.autphone.com:55060

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

Zurück Weiter Abbrechen

Um die Einstellungen zu prüfen, wählen Sie an Ihrem Telefon die Kurzwahl „*14“. Durch diesen Code wird Ihnen die registrierte Telefonnummer angesagt. Sollte sich die FRITZ!Box nicht registrieren, überprüfen Sie die Zugangsdaten.

Weitere Hilfe finden Sie in unserem Supportbereich unter www.autphone.com.